



USB RFID Leser
 2007 Seegel Systeme

USB_RFID_Leser
 25.01.2011 16:10:42
 Sheet: 1/1

Menge	Wert	Device	Bauteile	Lieferant	Best. Nr.
1	4,7n	C-EUC1206	C6	Reichelt	X7R-G1206 4,7N
1	LED low current grün	LED3MM	LED2	Reichelt	LED 3MM 2MA GN
1	1,5n	C-EUC1206	C8	Reichelt	NPO-G1206 1,5N
1	1k	R-EU_R1206	R2	Reichelt	SMD 1/4W 1,0K
1	1k5	R-EU_R1206	R5	Reichelt	SMD 1/4W 1,5K
1	7,3728MHz	CRYTALHC49S	Q1	Reichelt	7,3728-HC49U-S
2	10μ	CPOL-EU153CLV-0405	C14, C22	Reichelt	SMD ELKO 10/16
1	10μ	LQH3C	L1	Reichelt	LQH3C 10μ
1	10k	R-EU_R1206	R3	Reichelt	SMD 1/4W 10K
3	10n	C-EUC1206	C3, C4, C12	Reichelt	X7R-G1206 10N
1	15n	C-EUC1206	C5	Reichelt	X7R-G1206 15N
2	22p	C-EUC1206	C9, C10	Reichelt	NPO-G1206 22P
1	33	R-EU_R1206	R1	Reichelt	SMD 1/4W 33
1	47p	C-EUC1206	C7	Reichelt	NPO-G1206 47P
11	100n	C-EUC1206	C1, C2, C11, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21	Reichelt	X7R-G1206 100N
1	180	R-EU_R1206	R4	Reichelt	SMD 1/4W 180
1	ATMEGA8-16A	ATMEGA8-16A	IC3	Reichelt	ATMEGA 8-16 TQ
1	EM4095	EM4095	IC1	Seegel Systeme	1115897
1	FT232RL	FT232RL	IC2	Reichelt	FT 232 RL
1	IRF7416	PMOSSO8	Q2	Reichelt	IRF 7416
1	ISP6LST-6	ISP6LST-6	X1	Reichelt	SL 2X13G 2,54
1	LED-DUO-2	LED-DUO-2	LED1	Reichelt	LED 3 RG
1	Leiterplatte			Seegel Systeme	781313
1	USB Kabel (Belegung messen!!!)			Reichelt	AK 673-A
1	Gehäuse (Blechfrontplatte nicht verwenden!!!)			Reichelt	TEKO 101

USB RFID Leser
2007 Seegel Systeme



